

The Marantz logo is displayed in a bold, sans-serif font. The letters are a light beige color, matching the overall aesthetic of the advertisement. The logo is positioned in the upper right quadrant of the top image, which shows a person sitting on a sofa in a modern living room with a large window overlooking a city at night.

CINEMA 40

CINEMA 40 AV Receiver

9.4-Kanal-Verstärker der Referenzklasse mit 125 Wattverstärker pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, 8K Ultra HD sowie Streaming über HEOS® Built-in. Der Premium-AV-Verstärker CINEMA 40 setzt völlig neue Maßstäbe.

- Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis
- Ästhetisches Design, das zum satten, warmen Klang passt
- 9.4 Kanäle ermöglichen flexible Lautsprecher-Layouts
- 125 Watt Verstärkung pro Kanal sorgen für lebensechte Dynamik
- Dekodiert Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D
- Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ XT32
- Sieben 8K-fähige HDMI-Eingänge und drei Ausgänge für Video in höchster Auflösung, via Dirac Live
- Vom Soundmaster abgestimmt auf warmen, satten und detailreichen Marantz Klang, 2 Ausgänge unterstützen 8K/60, 1 Ausgang 4k/60
- Vom Soundmaster abgestimmt: auf warmen, satten und detailreichen Marantz Klang
- 11.4-Kanal-Verarbeitung
- Der neue Vorverstärker-Modus ermöglicht es alle Kanäle mit einer externen Endstufe zu betreiben



The Most Musical Sound

CINEMA 40

Technische Informationen



Leistungsverstärker		
Anzahl der aktiven Kanäle	9	
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,08% 2ch Drive)	110 W	
Diskreter Leistungsverstärker	Ja	
Verstärker-Topologie	125 W	
Topologie der Stromrückkopplung	Ja	
Bi-Amp Antrieb	übertragbar	
Mehrkanal-Surround-Technologien		
DTS	DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X	
Dolby	Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Höhen Virtualisierung, Dolby Atmos Musik, Dolby Surround	
Andere	IMAX Enhanced, Auro 3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Multichannel Stereo	
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	11,4	
Eingänge/Ausgänge		
Video	HDMI In / Out	7 / 3
	Multi-Room Video Out via HDMI	Ja
Audio	Analog In / Fixed Level Out	5 in / 0 out
	Phono (MM) In	Ja
	Digital In: Optisch / Coaxial	2 / 2
	Multi-Room Out: Analog / Digital	2 / 0
	Multichannel Pre-Amp Out	11,4
	Subwoofer Ausgang	4 (unabhängig)
Andere	7.1 Multichannel Input	Ja
	Anzahl der Lautsprecher Anschlüsse	11
	Lautsprecher A / B	übertragbar
	Multi-Room Lautsprecher Anschlüsse	übertragbar
	Vordere Eingänge	USB-A
	USB Audio	Ja
	AM/FM Tuner	Ja
HDMI		
Total HDMI Inputs / Kein. Support 8K	7 / 7	
HDCP 2.3 Support	Ja	
HDMI Outputs: Main / Zone	2 / 1	
HDMI Upscaling	1080p/4K zu 8K	
Max. Resolution / Frame Rate	8K / 60Hz, 4K / 120Hz	
Audio Return Channel	eARC	
Video Dynamic Range	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	Ja	
HDMI Pass-Through in Standby Mode	Ja	
CEC	Ja	
Auto LipSync	Ja	
Leistungstechnologien		
Verkupfertes Gehäuse	Nein	
Ringkern-Netzteiltransformator	Nein	
Hyperdynamische Verstärkermodule (HDAM) (Listenversion)	Ja	
Reiner Direktbetrieb	Ja	
Vergoldete RCA-Anschlüsse	Ja	
Clock Jitter Reducer	Ja	
Akustik/Raumkorrektur		
Audyssey	MultEQ XT32	
Audyssey Dynamic EQ / Dynamische Lautstärke	Ja / Ja	
Audyssey LFC	Ja	
Dirac Live Unterstützung	Ja	
Variable Überkreuzung	Ja	
Optimierte Bassumlenkung	Ja	
Bass Sync	Ja	

Streaming Service		
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja	
AirPlay Audio Streaming	AirPlay 2	
HEOS built-in	Tuneln	
Spotify	Spotify Connect	
Amazon Music Ultra HD	Ja	
Tidal	Ja	
Anderer Streaming Service	Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix	
Roon-Tested	Ja	
Netzwerk Verbindungen		
Ethernet Anschlüsse	Ja	
WLAN	Ja	
Bluetooth	Ja	
Bluetooth wiederholungsübertragung für Bluetooth Kopfhörer	Ja	
Smart Home Integration und Steuerung		
Bluetooth Ausgabe für Kabellose Kopfhörer	Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri	
App für Smartphones & Tablets (iOS/Android)	Marantz AVR App, HEOS	
HEOS Multi-Room Integriert	Ja	
HEOS Link-Kompatibilität: IR / IP	Ja / Ja	
Multi-Room Zonen	3	
Audioquellen zonen: HDMI / Opt, Coax / Netzwerk, USB / Analog	2 Ch / 2 Ch / Ja / Ja	
Zone Audio-Ausgang: Lautsprecher / Pre-Out	Ja / Ja	
Kontrolle der Konnektivität	IP Kontrolle / RS232 Kontrolle / Web Kontrolle I / App Kontrolle	
IR Blinklicht In	Ja	
Marantz Zurücksetzung	Ja	
DC Trigger Ausgang	3	
HDMI Diagnosen	Ja	
Sonstige		
Vorderes Display	2-Zeilen FLD / Anschlussloch OLED	
GUI Sprachen	Englisch, Spanisch, Französisch	
Einrichtungs Assistent	Ja	
Smart Select auf der Fernbedienung	Ja	
Firmware-Update über Netzwerk / USB	Ja / Ja	
ECO Mode	Ja	
Automatisches Ausschalten	Ja	
Schlaf timer	Ja	
Allgemein		
Metal Front Panel	Ja	
System-Fernbedienung	RC-048SR	
Leistungsaufnahme in W	710 W	
Leistungsaufnahme, Ohne Ton in W (ECO ein/aus)	65 W / 110 W	
Standby-Verbrauch in W	0,2 W	
CEC Standby-Verbrauch in W	0,5 W	
Maximale Abmessungen in mm	Antenne, Horizontal: (H x B x T) Antenne, Vertical: (H x B x T) ohne Antenne: (H x B x T)	185 x 440x414 254 x 440x414 185 x 440x401
Inhalt	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, AM/FM-Antennen, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer aus Pappe, 2 externe abnehmbare Antennen, Netzkabel	
Gewicht in kg	15,1 kg	
EAN	747192138608	

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com