

marantz®



ND8006


DER ERSTE ALLROUND-NETZWERK-CD-PLAYER SEINER ART

Der **ND8006** ist der erste Allround-Netzwerk-CD-Player seiner Art in der Geschichte von Marantz. Mit diesem Modell werden auf höchstem Niveau u.a. CD-Wiedergabe, Netzwerk und Internet-Streaming (inkl. Hi-Res-Audio), D/A-Wandler-Funktionalität (DAC), ein hochwertiger Kopfhörer-Verstärker sowie das firmeneigene HEOS Multiroom-Musiksystem miteinander kombiniert. Das Universal talent made in Japan profitiert von den über 60 Jahren Erfahrung im Audiodesign und ist ideal auf Marantz Verstärker-Modelle wie den PM8006 abgestimmt.

Highlights

Vorteile

Qualitativ hochwertige Wiedergabe von CD, CD-R/RW (MP3/WMA)	Genussvolles Abspielen der eigenen Disc-Sammlung
Leistungsstarker D/A-Wandler (DAC) mit 192 kHz / 32 bit (ESS9016) und Dual-Crystal-Clock	Bestmögliche Umwandlung und Klangqualität aller Quellen
Voll diskreter Kopfhörer-Verstärker mit HDAM-SA2 Schaltungen und Lautstärkeregelung	Hochwertigste Klangwiedergabe auch mit anspruchsvollen Hi-Fi-Kopfhörern
HEOS Multiroom-Musikstreaming	Ermöglicht individuelles Musikhören über Netzwerk in jedem Raum
Exklusive Marantz HDAM-SA2-Schaltung (Hyper Dynamic Amplifier Module)	Breite und dynamische Klangbühne mit geringster Verzerrung
WLAN integriert mit 2,4 GHz / 5 GHz Dual Band-Unterstützung, Bluetooth, AirPlay	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte und schnelles Koppeln und Abspielen eigener Playlists
Internet-Radio, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Juke! und Napster, Netzwerk-Audio-Streaming	Zugriff auf zahlreiche beliebte Online-Musikdienste und -Quellen
Unterstützung von Hi-Res Audio: WAV-, MP3-, AAC-, WMA-, FLAC-, ALAC-, DSD-Dateiwiedergabe über USB-Geräte und Netzwerk-Festplatten (NAS)	Hi-Res-Audiostreaming für Hi-Fi-Enthusiasten, auch mit Gapless Playback
2 x optische, 1 x koaxiale und USB-Typ-B Digitaleingänge mit Rauschunterdrückungs-Schaltung	Beste Qualität durch Unterstützung von hochauflösenden Dateien (Hi-Res-Audio) bis 32 Bit / 384 kHz und DSD 11,2 MHz über USB-B
1 x optischer, 1 x koaxialer Digitalausgang; anpassbare und feste Analogausgänge; RS232	Vielzahl an Ausgängen und benutzerdefinierten Installationsoptionen
Doppelt abgeschirmter Ringkerntransformator, zweilagige Bodenplatte und besonders stabile Standfüße	Eliminiert Störgeräusche und Vibrationen für eine höchstmögliche Reinheit des Klangs
Steuerung über Fernbedienung, Gehäusetasten, Mobile App oder Alexa Sprachsteuerung (per Firmware-Update voraussichtlich im Frühjahr 2018)	Umfangreiche und bequeme Bedienungsauswahl für Nutzer
Erhältlich in Schwarz oder Silber-Gold	Perfekt abgestimmt auf Marantz Verstärker-Komponenten wie den PM8006


HDAM


because music matters

ND8006

DER ERSTE ALLROUND-NETZWERK-CD-PLAYER SEINER ART



EIGENSCHAFTEN	ND8006
CD kompatibel: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC	• / • / • / • / •
CD-Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data	- / • / • / -
WiFi / Bluetooth / Spotify Connect / AirPlay	• / • / • / •
Netzwerk & Online Musik-Streaming	•
HEOS Multiroom	•
Front USB	•
USB-Typ B Eingang für PC (Hinten)	•
USB-B DSD Audio Streaming	DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2
Digital optisch und coaxial In / Out	• / •
Induktive Massentrennung / Isolation für DAC Funktion	•
Analog Out	Fixed & Variable
HDAM Versionen	HDAM & HDAM SA2
Kopfhöreranschluss	•
Power Transformer	Toroidal
Hochwertige Audio-Komponenten	•
Marantz Musical Digital Filtering	•
NETZWERK MUSIK-STREAMING	
Ethernet / WLAN	• / • (dual antenna / dual band)
Made for iPhone/iPod/iPad	AirPlay
Internet-Radio (Tuneln)	•
Spotify Connect, Amazon Music, Deezer, TIDAL, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Komprimierte Formate: MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Remote App	• (Android/iOS)
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
Sample Frequenz USB Eingang	192 kHz / 24-bit & DSD2.8 / DSD5.6
USB-Typ B Eingang für PC (Hinten)	•
Analog Out	Fixed & Variable
Ethernet Anschluss	•
Digitale Eingänge: coaxial / optisch	• / x2
Digitale Ausgänge: coaxial / optisch	• / •
Sample Frequenz digital Eingang	192 kHz / 24-bit
Marantz Remote Bus	•
RS232	•
IF Flasher	•
Kopfhöreranschluss	• (Current Feedback w HDAM SA2)

SPEZIFIKATIONEN	
D/A Wandlung	ESS Hyper Stream
DAC IC	ES9016
Low Pass Filter Baugruppe	HDAM
Ausgangs Buffer	HDAM SA2
Kopfhörer-Verstärker	HDAM SA2
CDDA AUDIO	
Frequenzgang	2 Hz - 20 kHz
Dynamic Range	100 dB
Signalrauschabstand	110 dB
Klirrfaktor	0,00002 %
Kanaltrennung	105 dB
ALLGEMEINES	
Verfügbare Farben	Schwarz / Silber-Gold
Metall-Frontplatte	•
Leistungsaufnahme	42 W
Standby Stromverbrauch	0,3 W
Auto Power Aus	•
Abnehmbares Netzkabel	•
Fernbedienung	RC001PMND
Systemfernbedienbarkeit	•
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	440 x 341 x 106 mm
Gewicht	8,0 kg
EAN	
EU ND8006/N1B	4951035061473 Schwarz
ND8006/N1SG	4951035061480 Silber-Gold



Marantz ND8006 + PM8006