

marantz



SR7015

AV-Verstärker mit 9-Kanal-Endstufe, 11.2-Kanal-Signalverarbeitung für atemberaubenden 3D-Sound, 8K Video und HEOS Built-in

Erleben Sie atemberaubenden 3D-Surround-Sound mit umfassender Formatunterstützung einschließlich Auro-3D und IMAX Enhanced. Der SR7015 bewältigt mühelos die anspruchsvollsten Szenen in Actionfilmen und bietet darüber hinaus die musikalischste Audiowiedergabe. Die stilvolle Aluminiumfrontplatte mit beleuchtetem Bullaugen-Display repräsentiert den typischen Marantz Luxus. Streamen Sie Musik von führenden Diensten, und hören Sie mit HEOS Built-in Musik im ganzen Haus.

- Leistungsstarker 9-Kanal-Verstärker der Spitzenklasse: Mit einer meisterhaften Leistung von 200 W pro Kanal erleben Sie Ihre Unterhaltung in bemerkenswerter Detailtreue.
- 8K/60Hz und 4K/120Hz Pass-Through (an einem Eingang) für jede Entertainment-Anforderung: Genießen Sie mit der neuesten HDMI-Technologie mit 8K-Videoqualität von Ihrem 8K-Quellgerät oder mit 8K-Upscaling von Full HD- oder 4K-Quellen.
- Unterstützt die fortschrittlichsten dreidimensionalen Audioformate: Mit Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X und DTS Virtual:X, IMAX Enhanced sowie Auro-3D-Verarbeitung können Sie jederzeit Ihr bevorzugtes Tonformat hören.
- Erweiterter Audio-Rückkanal (eARC): Schließen Sie Ihren Fernseher über den Haupt-HDMI-Ausgang mit eARC-Unterstützung an, um unkomprimierte Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X direkt von Ihrer Smart TV-App oder von an den TV angeschlossenen Quellen an Ihren AV-Verstärker zu übertragen.
- Die beste Technologie für das Heimkino: Die Unterstützung der neuesten HDR-Formate einschließlich HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, 4:4:4 Farbauflösung und BT.2020 sowie Dynamic HDR bietet eine außergewöhnliche Bildqualität in Bezug auf Helligkeit, Klarheit und Kontrast.
- Fortschrittliche Gaming-Spezifikationen: Mit 4K/120Hz Pass-through, variabler Bildwiederholfrequenz (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und Quick Frame Transport (QFT) erleben Sie Ihre Games mit erstaunlicher Bildqualität sowie reduzierter Verzögerung und Latenz.
- Hochauflösendes Streaming für audiophilen Klang: Hören Sie verlustfreie ALAC-, FLAC- und WAV-Dateien mit bis zu 24 Bit/192 kHz sowie DSD-Titel mit 2,8 MHz und 5,6 MHz und genießen Sie Ihre Musik genau so, wie es der Künstler beabsichtigt hat.
- Exklusive Komponenten für die bekannte Klangsignatur von Marantz: Marantz HDAM-Technologien, Current Feedback, 32-Bit-D/A-Wandler und Hybrid-PLL-Clock-Jitter-Reducer erzeugen einen sauberen, dynamischen und detailreichen Klang.
- Nahezu unbegrenzte Musikquellen: Streamen Sie Musik über Spotify Free und Premium, Amazon Music HD, Tidal und anderen, oder streamen Sie per AirPlay 2 oder Bluetooth direkt von Ihrem Smart Device.
- HEOS Built-in und die kostenlose HEOS App: Ihr Schlüssel zu digitalem Musik-Streaming, Multiroom-Audio und Sprachsteuerung im ganzen Haus.

Modern Musical Luxury



SR7015

Technische Daten



Mehrkanal Surround		
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro	• / • / -	
DTS Neo:X / DTS Neural:X	- / •	
DTS Virtual:X	•	
IMAX Enhanced	•	
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization	• / • / •	
Dolby ProLogic IIz / Dolby Surround	- / •	
Auro 3D	•	
MPEG-H	• (Firmware Update)	
Mehrkanal Stereo	•	
Vorverstärker-Kanäle	11.2	
Klangveredelung		
Diskrete Endstufen	9	
Verkupfertes Chassis	-	
Leistungstransformator: Ringkern / EI	EI	
Current Feedback Topologie	•	
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM)	•	
Pure Direct	•	
Vergoldete Cinch-Anschlüsse	•	
Clock Jitter Reducer	•	
Audyssey	MultEQ XT32	
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •	
Audyssey LFC	•	
Komprimierter Audio Enhancer: MDAQ2	•	
Netzwerk		
HEOS Multiroom und Streaming	•	
Bluetooth Transmitter für Bluetooth Kopfhörer	•	
Amazon Alexa / Google Voice Assistant / Apple Siri	• / • / •	
Komprimierte Formate: MP3 / WMA / AAC	• / • / •	
Verlustfreie Formate: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •	
DSD Audio-Streaming	• (2,8/5,6MHz)	
FLAC HD 192/24	•	
Lückenlose Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)	
AirPlay Audio-Streaming	• (AirPlay 2)	
Internetradio	• (Tuneln)	
Spotify	• (connect)	
Amazon Music HD / Deezer / TIDAL / Napster / weitere	• / • / • / • / variiert je Region	
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones	Android / iOS	
Kompatibel mit Remote APP für Tablets	Android / iOS / Amazon Kindle	
Ethernet-Anschluss	•	
WLAN	•	
Bluetooth	•	
HDMI		
HDMI Eingänge: Hinten / Vorne	7 / 1	
HDCP2.3 Unterstützung	•	
HDMI-Ausgänge: Main / Zone	2 / 1	
Video-Konvertierung Analog -> HDMI	•	
HDMI zu HDMI Skalierung	bis zu 8K 60/50Hz	
8K/60Hz / 4K/120Hz / CEC / eARC	• / • / • / •	
Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR / HLG	• / • / • / •	
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	•	
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport / Quick Media Switching	• / • / •	
HDMI Pass-Through im Standby Modus	•	
DSD-Audio	•	
Auto LipSync	•	
Multiroom / CI		
HEOS Multiroom integriert	•	
TV-Sound Gruppierung	•	
Multiroom Zonen	3	
Zone Audio-Quelle: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog	• (2 Kanal) / • (2 Kanal) / • / •	
Zone Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker	• / •	
Zone HDMI-Ausgang von HDMI-Quelle	•	
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web-Steuerung / App-Steuerung	• / • / • / •	
IR Flasher Eingang	•	
Marantz Remote Bus	•	
DC Trigger-Ausgang	2	
HDMI Diagnose	•	

Weiteres		
Automatische Lautsprechereinstellung mit Mikrofon	Audyssey MultEQ XT32	
FL Display	2 Zeilen + Bullauge	
Grafische Benutzeroberfläche - GUI	Advanced	
ISF Zertifizierung	•	
GUI Sprachen	9	
Einrichtungsassistent	•	
Smart Select	•	
Firmware Update über Netzwerk / USB	• / •	
Variable Übernahmefrequenz	•	
Optimierte Bassumleitung	•	
Bass Sync	•	
ECO Modus	•	
Automatischer Standby	•	
Sleep Timer	•	
Video Eingänge/Ausgänge		
FBAS In / Out	3+1 / 2	
Farbkomponente In / Out	3 / 1	
HDMI In / Out	7+1 / 3	
Multiroom Video-Ausgang: Video / HDMI	• / •	
Audio Eingänge/Ausgänge		
Analog In / Out	6+1 / -	
Phono (MM) In	•	
Digital In: Optisch / Koaxial	2 / 2	
Multiroom Out: Analog / Digital	2 / -	
Mehrkanal-Vorverstärkerausgänge	• (11.2)	
Subwoofer-Ausgänge	2	
7.1 Mehrkanal-Eingang	•	
Andere		
Lautsprecher-Anschlüsse: Vergoldete Schrauben / Reguläre Schrauben	• / -	
Anzahl Lautsprecher-Anschlüsse	11	
Lautsprecher A / B	zuweisbar	
Bi-Amping	zuweisbar	
Multiroom Lautsprecher-Anschlüsse	zuweisbar	
Front-Eingänge: Audio / FBAS / Digital (Opt) / HDMI / USB	• / • / - / • / •	
USB Audio	•	
UKW/MW Tuner	-	
Generelle Leistung		
Anzahl Endstufen	9	
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% 2 Kanäle)	125 W	
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% 2 Kanäle)	165 W	
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% 1 Kanal)	200 W	
70% Leistungsgarantie	•	
Allgemein		
Metall-Front	•	
System-Fernbedienung	RC043SR	
Vorprogrammiert / Lernfunktion / LCD Display	• / - / -	
Leistungsaufnahme in W	710 W	
Leistungsaufnahme im Leerlauf (ECO an / aus) in W	65 W / 110 W	
Standby-Verbrauch in W	0.2	
CEC Standby-Verbrauch in W	0.5	
Netzwerk Standby-Verbrauch in W	3,7	
Maximale Abmessungen in mm		
mit Antenne: Horizontal (B x T x H)	440 x 411 x 185	
mit Antenne: Vertikal (B x T x H)	440 x 411 x 247	
ohne Antenne (B x T x H)	440 x 401 x 185	
Gewicht in kg	14,2	
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) in mm	537 x 497 x 281	
Gewicht mit Verpackung in kg	16,9	
SAP Code / EAN Schwarz	SR7015/N1B 4951035073025	
SAP Code / EAN Silber-Gold	SR7015/N1SG 4951035073032	

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-DS-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

www.marantz.de

D&M Germany GmbH
A Division of Sound United
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Deutschland