

marantz®



CINEMA 60

CINEMA 60 DAB + Tuner AV Receiver

Leistungsstarker 7.2-Kanal-AV-Receiver mit 100 Watt Verstärkung pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X, 8K Ultra HD sowie Streaming über HEOS Built-in. Cinema 40 ist die Spitzenklasse im Vergleich.

- **Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis**
- **Wunderschönes Design, passend zum satten, warmen Klang**
- **7.2 Ausgangs-Kanäle bieten flexible Lautsprecher-Setup Möglichkeiten**
- **100 Watt Verstärkung pro Kanal sorgt für lebensechte Dynamik**
- **Dekodiert Dolby Atmos und DTS:X Audio**
- **Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ XT**
- **Sechs HDMI-Eingänge (davon drei mit 8K) und zwei Ausgänge für Video in höchster Auflösung**
- **Proprietäre analoge HDAM-Elektronik offenbart atemberaubende Details**
- **Attraktive neue HD-Bildschirmoberfläche sorgt für intuitive Einrichtung**
- **Vorverstärker-Ausgänge ermöglichen es alle Kanäle mit einer externen Endstufe zu betreibenUpgrades**



The Most Musical Sound

CINEMA 60 DAB

Technische Informationen



Leistungsverstärker		
Anzahl der aktiven Kanäle	7	
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,08% 2ch Drive)	100 W	
Diskreter Leistungsverstärker	Ja	
Verstärker-Topologie	Klasse A/B	
Topologie der Stromrückkopplung	Ja	
Bi-Amp Antrieb	übertragbar	
Mehrkanal-Surround-Technologien		
DTS	DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X	
Dolby	Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround	
Andere	Multichannel Stereo	
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	7,1	
Eingänge/Ausgänge		
Video	HDMI In / Out	6 / 2
	Multi-Room Video Out via HDMI	Ja
Audio	Analog In / Fixed Level Out	4 in / 0 out
	Phono (MM) In	Ja
	Digital In: Optisch / Coaxial	2 / 2
	Multi-Room Out: Analog / Digital	1 / 0
	Multichannel Pre-Amp Out	7,2
	Subwoofer Ausgang	2
	7,1 Multichannel Eingang	Nein
Andere	Anzahl der Lautsprecher Anschlüsse	7
	Lautsprecher A / B	übertragbar
	Multi-Room Lautsprecher Anschlüsse	übertragbar
	Vordere Eingänge	USB-A
	USB Audio	Ja
	AM/FM Tuner	Ja
HDMI		
Total HDMI Inputs / Kein. Support 8K	6 / 3	
HDCP 2.3 Support	Ja	
HDMI Outputs: Main / Zone	2 / 1	
HDMI Upscaling	1080p/4K to 8K	
Max. Resolution / Frame Rate	1080p/4K to 8K	
Audio Return Channel	eARC	
Video Dynamic Range	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through for Gaming	Ja	
HDMI Pass-Through in Standby Mode	Ja	
CEC	Ja	
Auto LipSync	Ja	
Leistungstechnologien		
Verkupfertes Gehäuse	Nein	
Ringkern-Netzteiltransformator	Nein	
Hyperdynamische Verstärkermodule (HDAM) (Listenversion)	Ja	
Reiner Direktbetrieb	Ja	
Vergoldete RCA-Anschlüsse	Ja	
Clock Jitter Reducer	Nein	
Akustik/Raumkorrektur		
Audyssey	MultEQ XT	
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Lautstärke	Ja / Ja	
Audyssey LFC	Nein	
Dirac Live Unterstützung	Nein	
Variable Überkreuzung	Ja	
Optimierte Bassumlenkung	Ja	
Bass Sync	Nein	

Streaming Service		
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja	
AirPlay Audio Streaming	AirPlay 2	
Internet Radio	TuneIn	
Spotify	Spotify Connect	
Amazon Music Ultra HD	Ja	
Tidal	Ja	
Anderer Streaming Service	Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix	
Roon-Tested	Ja	
Netzwerk Verbindungen		
Ethernet Anschlüsse	Ja	
WLAN	Ja	
Bluetooth	Ja	
Bluetooth wiederholungsübertragung für Bluetooth Kopfhörer	Ja	
Smart Home Integration und Steuerung		
Bluetooth Ausgabe für Kabellose Kopfhörer	Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri	
App für Smart Phones & Tablets (iOS/Android)	Marantz AVR App	
HEOS Multi-Room Integriert	Ja	
HEOS Link-Kompatibilität: IR / IP	Ja / Ja	
Multi-Room Zonen	2	
Audioquellen zonen: HDMI / Opt, Coax / Netzwerk, USB / Analog	2 Ch / 2 Ch / Ja / Ja	
Zone Audio-Ausgang: Lautsprecher / Pre-Out	Ja / Ja	
Kontrolle der Konnektivität	IP Kontrolle / RS232 Kontrolle / Web Kontrolle / App Kontrolle	
IR Licht In	Ja	
Marantz Zurücksetzung	Ja	
DC Trigger Ausgang	1	
HDMI Diagnosen	Ja	
Andere		
Vorderes Display	Port Hole OLED	
GUI Sprachen	Englisch, Spanisch, Französisch	
Einrichtungs Assistent	Ja	
Smart Select auf der Fernbedienung	Ja	
Firmware-Update über Netzwerk / USB	Ja / Ja	
ECO Mode	Ja	
Automatisches Ausschalten	Ja	
Schlaf timer	Ja	
Allgemein		
Metal Front Panel	Nein	
System-Fernbedienung	RC-049SR	
Leistungsaufnahme in W	650 W	
Leistungsaufnahme, Ohne Ton in W (ECO ein/aus)	45 W / 75 W	
Standby-Verbrauch in W	0,2 W	
CEC Standby-Verbrauch in W	0,5 W	
Maximale Abmessungen in mm	Antenne, Horizontal: (H × B × T) Antenne, Vertical: (H × B × T) ohne Antenne: (H × B × T)	165 x 442 x 354 235 x 442 x 354 165 x 442 x 343
Inhalt	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, AM/FM-Antennen, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer aus Pappe, 2 externe abnehmbare Antennen, Netzkabel	
Gewicht in kg	10,9 kg	
EAN	747192138714	

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com