

marantz®



CINEMA 50

CINEMA 50 AV Receiver

9.4-Kanal Premium-Verstärker mit 110-Watt-Verstärker pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D, 8K Ultra HD sowie HEOS® Built-in. Der CINEMA 50 ist ein leistungsstarker AV-Verstärker für das besonders anspruchsvolle Heimkino.

- Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis
- Wundervolles Design, passend zum satten, warmen Klang
- 9.4-Kanal-Ausgang unterstützt flexible Lautsprecher-Layouts
- 110 Watt Verstärkung pro Kanal sorgen für lebensechte Dynamik
- Dekodiert Dolby Atmos, DTS:X Audio und Auro-3D
- Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ XT32
- Sechs HDMI-Eingänge und drei Ausgänge für Videos in höchster Auflösung, via Dirac Live
- Proprietäre analoge HDAM-Elektronik offenbart atemberaubende Details
- Patentiertes HDAM Platinen Design neue HD-Bildschirmoberfläche sorgt für intuitive Einrichtung
- 11.4-Kanal-Verarbeitung
- Der neue Vorverstärker-Modus ermöglicht es alle Kanäle mit einer externen Endstufe zu betreiben



The Most Musical Sound

CINEMA 50

Technische Informationen



Leistungsverstärker		
Anzahl der aktiven Kanäle	9	
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,08% 2ch Drive)	110 W	
Diskreter Leistungsverstärker	Ja	
Verstärker-Topologie	Klasse A/B	
Topologie der Stromrückkopplung	Ja	
Bi-Amp Antrieb	übertragbar	
Mehrkanal-Surround-Technologien		
DTS	DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X	
Dolby	Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Höhen Virtualisierung, Dolby Atmos Music, Dolby Surround	
Andere	IMAX Enhanced, Auro 3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Multichannel Stereo	
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	11,4	
Eingänge/Ausgänge		
Video	HDMI In / Out	6 / 3
	Multi-Room Video Out via HDMI	Ja
Audio	Analog In / Fixed Level Out	5 in / 0 out
	Phono (MM) In	Ja
	Digital In: Optisch / Coaxial	2 / 2
	Multi-Room Out: Analog / Digital	1 / 0
	Multichannel Pre-Amp Out	11,4
	Subwoofer Ausgang	4 (unabhängig)
	7.1 Multichannel Input	Ja
Andere	Anzahl der Lautsprecher Anschlüsse	11
	Lautsprecher A / B	übertragbar
	Multi-Room Lautsprecher Anschlüsse	übertragbar
	Vordere Eingänge	USB-A
	USB Audio	Ja
	AM/FM Tuner	Nein
HDMI		
Total HDMI Inputs / No. Support 8K	6 / 6	
HDCP 2.3 Support	Ja	
HDMI Outputs: Main / Zone	2 / 1	
HDMI Upscaling	1080p/4K zu 8K	
Max. Resolution / Frame Rate	1080p/4K zu 8K	
Audio Return Channel	eARC	
Video Dynamic Range	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	Ja	
HDMI Pass-Through in Standby Mode	Ja	
CEC	Ja	
Auto LipSync	Ja	
Leistungstechnologien		
Verkupfertes Gehäuse	Nein	
Ringkern-Netzteiltransformator	Nein	
Hyperdynamische Verstärkermodule (HDAM) (Listenversion)	Ja	
Reiner Direktbetrieb	Ja	
Vergoldete RCA-Anschlüsse	Ja	
Clock Jitter Reducer	Ja	
Akustik/Raumkorrektur		
Audyssey	MultEQ XT32	
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Lautstärke	Ja / Ja	
Audyssey LFC	Ja	
Dirac Live Unterstützung	Ja	
Variable Überkreuzung	Ja	
Optimierte Bassumlenkung	Ja	
Bass Sync	Ja	

Streaming Service	
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja
AirPlay Audio Streaming	AirPlay 2
Internet Radio	Tuneln
Spotify	Spotify Connect
Amazon Music Ultra HD	Ja
Tidal	Ja
AndererStreaming Service	Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix
Roon-Tested	Ja
Netzwerk Verbindungen	
Ethernet Anschlüsse	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth wiederholungsübertragung für Bluetooth Kopfhörer	Ja
Smart Home Integration und Steuerung	
Bluetooth Ausgabe für Kabellose Kopfhörer	Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri
App für Smart Phones & Tablets (iOS/Android)	Marantz AVR App
HEOS Multi-Room Integriert	Ja
HEOS Link-Kompatibilität: IR / IP	Ja / Ja
Multi-Room Zonen	2
Audioquellen zonen: HDMI / Opt, Coax / Netzwerk, USB / Analog	2 Ch / 2 Ch / Ja / Ja
Zone Audio-Ausgang: Lautsprecher / Pre-Out	Ja / Ja
Kontrolle der Konnektivität	IP Kontrolle / RS232 Kontrolle / Web Kontrolle / AppKontrolle
IR Licht In	Ja
Marantz Zurücksetzung	Ja
DC Trigger Ausgang	1
HDMI Diagnosen	Ja
Andere	
Vorderes Display	Port Hole OLED
GUI Sprachen	Englisch, Spanisch, Französisch
Einrichtungs Assistent	Ja
Smart Select auf der Fernbedienung	Ja
Firmware-Update über Netzwerk / USB	Ja / Ja
ECO Mode	Ja
Automatisches Ausschalten	Ja
Schlaf timer	Ja
Allgemein	
Metal Front Panel	Ja
System-Fernbedienung	RC-049SR
Leistungsaufnahme in W	680 W
Leistungsaufnahme, Ohne Ton in W (ECO ein/aus)	60 W / 100 W
Standby-Verbrauch in W	0,2 W
CEC Standby-Verbrauch in W	0,5 W
Maximale Abmessungen in mm	Antenne, Horizontal: (H × B × T) Antenne, Vertical: (H × B × T) ohne Antenne: (H × B × T)
Inhalt	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, AM/FM-Antennen, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer aus Pappe, 2 externe abnehmbare Antennen, Netzkabel
Gewicht in kg	13,5 kg
EAN	747192138660

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com