

marantz®



PM8006

STEREO-VOLLVERSTÄRKER FÜR VINYL-FREUNDE MIT NEU ENTWICKELTER MARANTZ MUSICAL PHONO EQ-STUFE

Mit einer völlig diskreten Stromgegenkopplung ist der PM8006 Stereo-Vollverstärker perfekt für audiophile Menschen, die sowohl exzellente Musikqualität als auch flexible Einsatzoptionen wünschen. Er liefert starke 2 x 70 Watt bei 8 Ohm und bietet dank seiner symmetrischen Schaltkreise eine optimale Musikwiedergabe. Um eine möglichst umfassende Musikerfahrung zu gewährleisten, nutzt der Verstärker einen von Marantz neu entwickelten, elektronischen Lautstärkeregler und eine brandneue, einzigartige **Marantz Musical Phone EQ Phono-Vorverstärkerstufe**, entworfen, um von den geliebten Platten durch verringerten Rauschpegel das reinste Signal zu erhalten.

Highlights

Stereo-Vollverstärker mit Stromgegenkopplung und 2 x 70 W / 8 Ohm RMS
Einzigartige Marantz Musical Phono EQ-Stufe
Neu gestaltete elektronische Lautstärkeregelung
Patenterte Marantz HDAM-SA3-Schaltkreise (Hyper Dynamic Amplifier Module)
Dreifach verstärkte Bodenplatte
Vergoldete Ein- und Ausgänge inkl. Phono (MM) Eingang
Doppelt abgeschirmter Ringkerntransformator und streng selektierte Bauteile
2 Paar Original Marantz SPKT-1+ Lautsprecher-Terminals (mit A/B-Umschaltung)
Erhältlich in Schwarz oder Silber-Gold

Ihre Vorteile

Leistungsstarke Musikwiedergabe mit dem renommierten Marantz Klang
Maximale Signalreinheit mit minimalem Rauschen beim Abspielen von Schallplatten
Höchste Linearität und exakte Kanaltrennung
Breite und dynamische Klangbühne mit geringster Verzerrung in der Endstufe
Eliminiert Vibrationen
Hochwertige Verbindung mit externen Quellen
Liefert mehr als ausreichend Leistung auf hervorragendem Qualitätsniveau
Verbesserte Konnektivität mit Lautsprechern
Farblich passend zu Marantz Player-Komponenten

70 W X 2ch

CURRENT
FEEDBACK

HDAM SA3

SYMMETRIC
LAYOUTCUSTOMISED
COMPONENTSTRI-TONE
CONTROLPOWER AMP
DIRECT

because music matters

PM8006

STEREO-VOLLVERSTÄRKER FÜR VINYL-FREUNDE



AUSSTATTUNG	PM8006
Kanäle	2
Stromgegenkopplungs-Technologie	•
Phono EQ	Marantz Musical Phono EQ
HDAM Version	SA3, SA2
Ringkerntransformator	Toroidal
High Grade Audio Components	•
Marantz spezifische Bauteile	•
Symetrischer Schaltungsaufbau	•
Aluminium-Druckguss Kühlkörper	•
Tri Ton Control (Bass/Mitten/Höhen)	•
Balance / Bass / Treble	• / • / •
WEITERE	
Lineares Netzteil	•
Shotky Dioden	•
Eingangs-Puffer Verstärkung	•
Solider Kühlkörper	•
Dreifach verstärkte Bodenplatte	•
Source Direct Schaltung	•
Power Amp direct Schaltung	•
Automatischer Standby Modus	•
EIN-/AUSGÄNGE	
Audio Eingänge	6
Phono Eingang: MM	•
Audio Ausgänge	1
Pre Out Ausgang	1
Power Amp direct Eingang	•
Vergoldete Chinchanschlüsse	•
Speaker A/B Umschaltung	•
Lautsprecher Anschlüsse	Marantz SPKT-1+
Anschluss terminals	4
Marantz D-Bus	•
Kopfhörer-Anschluss	•

SPEZIFIKATIONEN	
Ausgangsleistung (4/8 Ohm RMS)	70 W / 100 W
Frequenzgang	5 Hz-100 kHz
Klirrfaktor	0,02 %
Dämpfungsfaktor	100
Eingangsempfindlichkeit: MM	2 mV / 47 kOhm
Signalrauschabstand: MM	87 dB
Eingangsempfindlichkeit: High Level	200 mV / 20 kOhm
Signalrauschabstand: High Level	106dB (2V input)
Eingangsempfindlichkeit: Power Amp Direct IN	1,6V / 15 kOhm
Signalrauschabstand: Power Amp Direct IN	125 dB
ALLGEMEIN	
Verfügbare Farben	Schwarz / Silber-Gold
Metallfrontplatte	•
Leistungsaufnahme	220 W
Standby Stromverbrauch	0,2 W
Auto Power Aus	•
Abnehmbares Netzkabel	•
Fernbedienung	RC001PMND
Systemfernbedienbarkeit	•
Größe: (Breite x Tiefe x Höhe)	440 x 379 x 128 mm
Gewicht	12,0 kg
EAN	
EU	PM8006/N1B 4951035061435 Schwarz
	PM8006/N1SG 4951035061442 Silber-Gold

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.