

## Produktinformation

### MM7055 MEHRKANAL-ENDVERSTÄRKER



Der neue MM7055 ist die Fünf-Kanal-Lösung in der erweiterten Serie von Endverstärkern dieses Jahres. Er basiert auf der Technologie des MM8003 und liefert beeindruckende 140W rms bei 8 Ohm an jedem Kanal. Gleichzeitig kann die Stromgegenkopplungstechnologie mit einer äußerst großen Bandbreite selbst die höchsten SACD Frequenzen problemlos wiedergeben. Somit ist das Gerät auch für die hochauflösenden DTS Master Audio und Dolby TrueHD-Formate ideal geeignet. Das Ergebnis? Absolute Ausgeglichenheit von Ton und Bild sowie von Geschwindigkeit und Dynamik. Und obendrein stehen Ihnen XLR-Audioeingänge, DC-Trigger und ein Marantz-Steuerbussystem zum Ein- und Ausschalten per Fernbedienung zur Verfügung. Das Gerät besitzt ein neues elegantes Display. Diese Kombination von Leistung und Bedienerfreundlichkeit wird Ihnen den Atem rauben.

#### Haupteigenschaften

- 5-Kanal Endstufe
- 5x 140 Watt (8 Ohm) / 5x 170 Watt (6 Ohm)
- Stromgegenkopplungstechnologie
- Leistungsstarke Stromversorgung
- XLR-Eingänge
- DC-Trigger Steuerungseingänge

#### EAN

|    |            |               |
|----|------------|---------------|
| EU | MM7055/N1B | 4951035042908 |
| UK | MM7055/T1B | 4951035042915 |

# because music matters

## MM7055 MEHRKANAL-ENDVERSTÄRKER



| AUSSTATTUNG                                                         | MM7055    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kanäle                                                              | 5         |
| Stromgegenkopplungstechnologie                                      | 0         |
| Leistungsrafo: Ringkern / EI                                        | - / 0     |
| Hochwertige Audiokomponenten                                        | 0         |
| Ausgesuchte Komponenten                                             | 0         |
| Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium                               | 0         |
| SONSTIGES                                                           |           |
| LDPS-Netzteil                                                       | 0         |
| Eingangspufferverstärker (alle Eingänge / nur CD)                   | 0 / -     |
| Standby-Modus                                                       | 0         |
| EINGÄNGE / AUSGÄNGE                                                 |           |
| Symmetrischer Ein-/Ausgang                                          | 5 / -     |
| Pre-Out / Main-In                                                   | - / 5     |
| Lautsprecheranschluss: Schraube / Marantz / WBT                     | 0 / - / - |
| Zahl der Anschlüsse                                                 | 5         |
| D-Bus                                                               | 0         |
| Leistungssteuerung über Fernbedienung (Trigger – Eingang / Ausgang) | 0         |
| Flasher-Eingang / IR Receiver-Eingang                               | 0 / -     |

| TECHNISCHE DATEN                             |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Ausgangsleistung (8/4 Ohm RMS)               | 140 W / 170 W (6)      |
| Frequenzgang                                 | 8 Hz-100 kHz (+-3 dB)  |
| Klirrfaktor insgesamt                        | 0.03% (20 Hz - 20 kHz) |
| Dämpfungsfaktor                              | 100                    |
| Eingangsempfindlichkeit: High Level          | 1.2 V / 22 K           |
| Eingangsempfindlichkeit: Balanced High Level | 2.4 V / 30 K           |
| Signal-Rauschabstand: High Level             | 105 dB                 |
| ALLGEMEINES                                  |                        |
| Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz   | - / - / 0 / -          |
| Metallfront                                  | 0                      |
| Stromverbrauch in W                          | 440                    |
| Standby-Stromverbrauch in W                  | 0.4                    |
| Automatisches Ausschalten                    | 0                      |
| Abnehmbares Stromkabel                       | 0                      |
| Maße max. (B x T x H)                        | 440 x 384 x 183        |
| Gewicht in kg                                | 15.2                   |